

**Tűzhely típusa**

Indukciós

**Sütőszintek száma**

9

**Kijelző típusa**

Közvetlen hozzáférés

**Szín**

Fekete

- Gyors és kényelmes beállítás és bekapcsolás
- Teljesítmény beállítása a csatlakozásnak megfelelően
- A főzés gyors megszakítása és folytatása érdekében
- A gyorsabb főzés érdekében



Fő jellemzők

<b>Szélesség</b>	60 cm	<b>Magasság</b>	5.2 cm
<b>Mélység</b>	52 cm	<b>Tűzhely típusa</b>	Indukciós
<b>Égőfej-konfiguráció</b>	4 indukciós zóna	<b>Kijelző típusa</b>	Közvetlen hozzáférés
<b>Sütőszintek száma</b>	9	<b>Szín</b>	Fekete
<b>Elektromos összteljesítmény</b>	7200 W		

Technológiák

<b>Tűzhely típusa</b>	Indukciós	<b>Szín</b>	Fekete
<b>Rásegítés</b>	Igen	<b>Stop &amp; Go</b>	Igen
<b>Kijelző típusa</b>	Közvetlen hozzáférés	<b>EasyFit</b>	Easy Fit
<b>Teljesítményszabályzás funkció</b>	Igen	<b>Időzítő</b>	Igen

Kivétel

<b>Égőlap típusa</b>	Üveg		
----------------------	------	--	--

## Főzési zóna részletei

<b>Égőfej-konfiguráció</b>	4 indukciós zóna	<b>Sütőszintek száma</b>	9
<b>Bal első zóna</b>	Ø180 mm – 2000 W / 2300 W	<b>Jobb első zóna</b>	Ø145 mm – 1600 W / 1800 W
<b>Bal hátsó zóna</b>	Ø180 mm – 2000 W / 2300 W	<b>Jobb hátsó zóna</b>	Ø210 mm – 2000 W / 2300 W
<b>Elektromos zónák száma</b>	4		

## Biztonság

<b>Maradék hő visszajelzője</b>	Igen	<b>Túlfolyásvédő rendszer</b>	Igen
<b>Automatikus kikapcsolás</b>	Igen	<b>Gyermekzár</b>	Igen

## Teljesítmény és fogyasztás

<b>Elektromos összteljesítmény</b>	7200 W	<b>Tápfeszültség</b>	220 – 240 1N- / 380 – 415 2N-V
<b>Frekvencia</b>	50 Hz		

## Méret és súly

<b>Magasság</b>	5.2 cm	<b>Szélesség</b>	59 cm
<b>Mélység</b>	52 cm	<b>Súly</b>	10.556 kg
<b>Magasság csomagolva</b>	12.5 cm	<b>Szélesség csomagolva</b>	65 cm
<b>Mélység csomagolva</b>	60 cm	<b>Súly, csomagolt állapotban</b>	11.5 kg
<b>Beszereleési méretek (ma×szé×mé) (mm)</b>	ma×560×490		

## DirectAccess

### Gyors és kényelmes beállítás és bekapcsolás

A hagyományos főzőlapok beállításánál először ki kell választania melyik zónát szeretné beállítani, majd csak ezután választhatja ki a kívánt fokozatot. A DirectAccess esetében minden zóna saját kezelőpanellel rendelkezik a kényelmesebb és gyors kezelés érdekében.



## PowerManagement

### Teljesítmény beállítása a csatlakozásnak megfelelően

A PowerManagement funkció lehetővé teszi az indukciós főzőlap teljesítményének több fokozatban történő beállítását. Az indukciós főzőlap normál csatlakoztatásához 400 V-os feszültség szükséges, de a PowerManagement segítségével lehetőség van a főzőlap 230 V-ra történő csatlakoztatására és a teljesítmény beállítására, hogy a főzőlap megfelelően működjön. Ez hasznos lehet például egy panelházban, ahol általában nincs lehetőség 400 V-os feszültségre.

## Stop&Go

### A főzés gyors megszakítása és folytatása érdekében

A Stop&Go funkció a főzési folyamat gyors megszakítására szolgál. A főzőlap megjegyzi az összes zóna beállítását, így ha a főzést újra el akarja indítani, a főzőlap zónáit nem kell újra beállítania.



## Gyorsító

### A gyorsabb főzés érdekében

A gyorsító funkció felgyorsítja a főzőlap zónáinak felmelegítését, felgyorsítva így az egész főzési folyamatot, ami energiát és időt takarít meg.